Kurs	Samle-skinne	Sikringsskurser/vern Interne kabler	Rek.-klem.	Kabelmerking inn- og utgående kabler	KABEL	TEKST
00		XQ Lastbr. 80A 3		432.01.01	PFSP 3x50+j	Fra hovedfordeling
90		3				Overspenningsvern type 2
100		XF C10 2 R1 Styres av brytaktuator (knx)		BA knx Styrer R1	Line	Styrestrøm Knx
01		XF C16/30mA 2	-X1	KW	2x1,5+j	Lys plan 0
02		XF C20/30mA 3 R1		KW	3x10+j	Lysmaster
03		XF C16/30mA 2				Reserve
04		XF C16/30mA 2				Reserve
05		XF C16/30mA 2				Reserve
06		XF C16/30mA 2				Reserve
07		XF C16/30mA 2				Reserve
08		XF C16/30mA 2				Reserve
09		XF C16/30mA 2				Reserve
10		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk plan 0
11		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk dataskap

DATA	
Fordelingssystem:	IT
Nominell spenning:	230V
Merkefrekvens:	50 Hz
IKmaks (beregnet):	3,4 kA
Min. kapslingsgrad alle flater:	IP2x
Usakkyndig betjening (BA1) Instruert personell (BA4) Sakkyndig betjening (BA5)	BA1

Merknader/forklaringer:

Utføres som gulvskap, maks bredde 600mm

Alt utstyr tilhørende knx leveres av, leveres av E56 (automatikk).
E40 (elentreprenør) monterer og tilkobler

R1 Kontaktor 3p20A

PROSJEKT: Solheim Barnehage
BLAD: 1
ANT.BL.: 1
TEGNINGSNR.: E433.60.01
FILNAVN: E433.60.01
SENTRALNAVN: 433.01
TEKST: Enlinjeskjema
Konkurransegrunnlag
ERSTATTET AV:
ERSTATNING FOR:
OPPDRAGSGIVER: Heim Kommune
DATO: 22.05.2026
UTFØRT: TJ
GODKJENT: NS
NORM:
BLAD TYPE: Enlinjeskjema
REV. BESKRIVELSE:
DATO/ SIGNATUR
REV.NR: