Kurs	Samle-skinne	Sikringsskurser/vern Interne kabler	Rek.-klem.	Kabelmerking inn- og utgående kabler	KABEL	TEKST
00		XQ Lastbr. 80A 3		432.01.03	PFSP 3x50+j	Fra hovedfordeling
90		3				Overspenningsvern type 2
100		XF C10 2				Styrestrøm
		Linjepwr knx / Linjekobler knx / Gateway Dali/knx			Line	Knx
					Main line	Fra 433.10
		230VAC/24VDC, 100VA			2x2,5	Til VAV-spjeld
01		XF C16/30mA 2	-X1	KW	4x1,5+j	Utvendig belysning plan 01
02		XF C16/30mA 2		KW	4x1,5+j	Lys plan 01
03		XF C16/30mA 2		KW	4x1,5+j	Lys plan 01
04		XF C16/30mA 2		KW	4x1,5+j	Lys plan 02
05		XF C16/30mA 2		KW	4x1,5+j	Lys plan 02
06		XF C16/30mA 2				Reserve
07		XF C16/30mA 2				Reserve
08		XF C16/30mA 2				Reserve
09		XF C16/30mA 2				Reserve
10		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Kjøkken plan 1
11		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Avdeling/spiserom plan 1
12		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Korridor, Garderober, WC plan 1
13		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Utvendig
14		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Vaskemaskin Stellerom plan 1
15		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Stekeovn plan 1
16		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Oppvaskmaskin plan 1
17		XF C25/30mA 2		KW	2x6+j	Stikk Platetopp plan 1
18		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk kjøkken plan 1
19		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk plan 1
20		XF C16/30mA 2		KW	4x6+j	Lys og stikk utebod
21		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Solavskjerming
22		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Vaskemaskin Stellerom plan 2
23		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Stekeovn plan 2
24		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Oppvaskmaskin plan 2
25		XF C25/30mA 2		KW	2x6+j	Stikk Platetopp plan 2
26		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk kjøkken plan 2
27		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk kjøkken plan 2
28		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk plan 2
29		XF C16/30mA 2		KW	2x2,5+j	Stikk Avdeling/spiserom plan 2

DATA	
Fordelingssystem:	IT
Nominell spenning:	230V
Merkefrekvens:	50 Hz
IKmaks (beregnet):	2,9 kA
Min. kapslingsgrad alle flater:	IP2X
Usakkyndig betjening (BA1) Instruert personell (BA4) Sakkyndig betjening (BA5)	BA1

Merknader/forklaringer:

Utføres som gulvskap, maks bredde 600mm

Alt utstyr tilhørende knx leveres av, leveres av E56 (automatikk).
E40 (elentreprenør) monterer og tilkobler

PROSJEKT: Solheim Barnehage
BLAD: 1
ANT.BL.: 1
TEGNINGSNR.: E433.60.11
FILNAVN: E433.60.11
SENTRALNAVN: 433.11
TEKST: Enlinjeskjema Konkurransegrunnlag
OPPDRAGSGIVER: Heim Kommune
DATO: 22.05.2026
UTFØRT: TJ
GODKJENT: NS
NORM:
BLAD TYPE: Enlinjeskjema
ERSTATTET AV:
ERSTATNING FOR:
REV.NR:
REV. BESKRIVELSE:
DATO/ SIGNATUR